

DIAG-STARTIUM 60-24 je 3 u 1 napredni sustav za održavanje baterija koji pruža sve što je potrebno za modernu radionicu.

NAPLATITI20-900 Ah
20-900 Ah
20-525 Ah**POČETAK**300 A
280 A

Punite sve vrste baterija: odaberite krivulju punjenja za vrstu baterije - tekućina, gel, AGM - ili ako to nije poznato odaberite univerzalni način rada koji će osigurati sigurnu promjenu za bilo koju od ovih vrsta baterija.

Napunite do 100% sigurno: Napredni višestupanjski punjač napunit će se do 100% i ne zahtijeva nadzor niti uklanjanje baterije iz vozila. Na kraju punjenja punjač ulazi u plutajući način kako bi održao bateriju na 100%.

Inteligentno: Ovaj uređaj trajno analizira zdravlje baterije i automatski prilagođava izlazni napon. Napon i postotak napunjenoosti prikazuju se u stvarnom vremenu na digitalnom ekranu.

Zaštita ugrađene elektronike: Nema potrebe za isključivanjem akumulatora iz vozila. Nema opasnosti od iskre, nema napona na stezalkama kada nisu spojene na bateriju.

Duboko pražnjenje: DIAG-STARTIUM može puniti baterije ispražnjene do samo 1 V. To nije moguće ako je baterija oštećena.

TIMER: Funkcija koja omogućuje sigurno punjenje pri punjenju duboko ispražnjenih baterija (< 1V).

SOS OPORAVAK: Omogućuje oporavak sulfatiranih baterija.

Automatski start: Starter velike snage s naprednom zaštitom za elektroniku vozila. Automatski će početi slati struju u akumulator kada se aktivira funkcija pokretanja automobila. Daljinski upravljač više nije potreban.

Pametno pokretanje: DIAG-STARTIUM će automatski otkriti oštećene ili jako sulfatizirane baterije. U tom slučaju neće isporučivati struju kako bi zaštitio elektroniku vozila.

Podrška za baterije (samo 12V): DIAG-STARTIUM 60-24 pruža podršku do 60A tijekom dijagnostičkog rada. Odaberite funkciju DIAG za postavljanje napona (raspon 12-15V) prema zahtjevima proizvođača.

DODATNE MOGUĆNOSTI

- + Automatsko ponovno pokretanje prema zadanim postavkama na zadnje korištene postavke.
- + Funkcija testiranja alternatora za pomoć u pronalaženju grešaka.
- + Kodovi grešaka prikazani na digitalnom zaslonu za jednostavno rješavanje problema.

CE - EN 60335-2-29



Isporučuje se sa:

- 2,3 m kabela
- Izolirane stezaljke



50/60hz	I1		MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	kg
230V	16A	2000W	6V	20-900Ah	4+Start	5-15-30-60	-	-	200A	21	475x520x900	34
			12V	20-900Ah	4+Start	5-15-30-60	300	430				
			24V	20-525Ah	4+Start	5-10-20-35	280	410				

MADE in FRANCE

www.gys.fr