

DIAG-STARTIUM 60-24 ir uzlabota akumulatoru apkopes sistēma 3 in 1, kas nodrošina visu, kas nepieciešams mūsdienu darbnīcai.



Uzlādējiet visu veidu akumulatorus: Ja tas nav zināms, izvēlieties universālo režīmu, kas nodrošinās drošu maiņu jebkuram no šiem akumulatoru veidiem.

Uzlādējiet līdz 100% droši: Uzlabotais daudzpakāpju lādētājs uzlādēs līdz 100 %, un nav nepieciešama uzraudzība vai akumulatora izņemšana no transportlīdzekļa. Uzlādes beigās lādētājs pārslēdzas uz peldošā režīma režīmu, lai akumulatoru uzturētu 100% līmenī.

Intelligent: Šī ierīce pastāvīgi analizē akumulatora stāvokli un automātiski pielāgo izejas spriegumu. Spriegums un uzlādes procentuālais līmenis reāllaikā tiek parādīts uz digitālā ekrāna.

Borta elektronikas aizsardzība : Akumulatoru nav nepieciešams atvienot no transportlīdzekļa. Nav dzirksteļošanas riska, uz skavām nav sprieguma, ja tās nav pievienotas akumulatoram.

Dziļa izlāde : DIAG-STARTIUM var uzlādēt akumulatorus, kas izlādēti līdz pat 1 V. Tas nav iespējams, ja akumulators ir bojāts.

LAIKMETIS : Funkcija, kas ļauj veikt drošu uzlādi, uzlādējot dziļi izlādētas baterijas (< 1 V).

SOS ATJAUNOŠANA: Ļauj atjaunot sulfāzētus akumulatorus.

Automātiska iedarbināšana: Augstas jaudas starteris ar uzlabotu transportlīdzekļa elektronikas aizsardzību. Tas automātiski sāk sūtīt strāvu uz akumulatoru, kad tiek aktivizēta automobiļa startera funkcija. Tālvadības pults vairs nav nepieciešama.

Smart start: DIAG-STARTIUM automātiski nosaka bojātus vai stipri sulfāzētus akumulatorus. Šādā gadījumā tas nepieņems strāvu, lai aizsargātu transportlīdzekļa elektroniku.

Akumulatora atbalsts (tikai 12V): DIAG-STARTIUM 60-24 nodrošina līdz 60 A atbalstu diagnostikas darbu laikā. Izvēlieties DIAG funkciju, lai iestatītu spriegumu (diapazons 12-15 V) atbilstoši ražotāja prasībām.



Piegādāts kopā ar :
• 2,3 m kabeli
• Izolētas skavas



PAPILDU FUNKCIJAS

- + Automātiska restartēšana pēc noklusējuma ar pēdējiem izmantotajiem iestatījumiem.
- + Ģenerators testa funkcija, lai palīdzētu atrast bojājumus.
- + Digitālajā ekrānā redzami bojājumu kodi, kas atvieglo problēmu novēršanu.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁			MIN. Ah	MAX. Ah		I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c		IP		
230V	16A	2000W	6V	20-900Ah	4+Start	5-15-30-60	-	-	200A	21	475x520x900	34	
			12V	20-900Ah	4+Start	5-15-30-60	300	430					
			24V	20-525Ah	4+Start	5-10-20-35	280	410					

MADE in FRANCE

www.gys.fr