

DIAG-STARTIUM 60-24 är ett 3 i 1 avancerat batteriunderhållssystem som tillhandahåller allt som behövs för den moderna verkstaden.

LADDNING

6V
12V
24V20-900 Ah
20-900 Ah
20-525 Ah

START

6V
12V
24V-
300 A
280 A

Ladda alla batterityper: Välj laddningskurvan för batterityp - Vätska, Gel, AGM - eller om det inte är känt, välj det universella läget som säkerställer en säker ändring för alla dessa batterityper.

Ladda upp till 100% säkert: Den avancerade flerstegsladdaren laddar till 100% och kräver ingen tillsyn eller att batteriet ska tas bort från fordonet. Vid laddningens slut går laddaren in i ett flytläge för att hålla batteriet vid 100%.

Intelligent: Denna enhet analyserar batteriets hälsa permanent och justerar automatiskt utspänningen. Spänningen och laddningsgraden visas i realtid på den digitala skärmen.

Skydd för fordonselektronik: Batteriet behöver inte kopplas bort från fordonet. Ingen risk för gnistor, det finns ingen spänning på klämmorna när de inte är anslutna till ett batteri.

Djup urladdning: DIAG-STARTIUM kan ladda upp batterier så låga som 1V. Detta är inte möjligt om batteriet är skadat.

TIMER: Funktion som möjliggör säker laddning vid laddning av djupt urladdade batterier (<1V).

SOS ÅTERHÄMTNING : Aktiverar återvinning av sulfaterade batterier.

Automatisk start: En högeffektstartare med avancerat skydd för fordonselektronik. Den börjar automatiskt sända ström till batteriet när bilens startfunktion aktiveras. Fjärrkontrollen behövs inte längre.

Smart start: DIAG-STARTIUM upptäcker automatiskt skadade eller dåligt sulfaterade batterier. I detta fall kommer det inte att leverera ström för att skydda fordonets elektronik.

Batteristöd (endast 12V): DIAG-STARTIUM 60-24 ger support upp till 60A under diagnostikarbete. Välj funktionen DIAG + för att ställa in spänningen (intervall 12-15V) för att uppfylla tillverkarens krav.



IWOJ

Levereras med:
• 2,3m kablar
• Isolerade klämmor



YTTERLIGARE EGENSKAPER

- ⊕ Automatisk omstart går tillbaka till de senast använda inställningarna.
- ⊕ Alternatortestfunktion för att hjälpa till att hitta fel.
- ⊕ Felkoder som visas på den digitala skärmen för enkel felsökning.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	2000W	6V	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	kg
230V	16A	2000W	6V	20-900Ah		4+Start	5-15-30-60	-	-	200A	21	475x520x900	34
			12V	20-900Ah		4+Start	5-15-30-60	300	430				
			24V	20-525Ah		4+Start	5-10-20-35	280	410				

MADE in FRANCE

www.gys.fr