

A DIAG-STARTIUM 60-24 egy 3 az 1-ben fejlett akkumulátor-karbantartó rendszer, amely mindent biztosít, ami a modern műhelyben szükséges.

CHARGE

6V
12V
24V

20-900 Ah
20-900 Ah
20-525 Ah

START

6V
12V
24V

300 A
280 A



Minden akkumulátortípus töltése: Válassza ki az akkumulátortípushoz - folyadék, gél, AGM - tartozó töltési görbét, vagy ha ez nem ismert, válassza az univerzális üzemmódot, amely biztosítja a biztonságos váltást bármelyik akkumulátortípus esetében.

Töltés 100%-ra biztonságosan: A fejlett, többlépcsős töltő 100%-ra tölt, és nem igényel felügyeletet, illetve az akkumulátort nem kell kivenni a járműből. A töltés végén a töltő úszómódba kapcsol, hogy az akkumulátort 100%-on tartsa.

Intelligens: Ez a készülék folyamatosan elemzi az akkumulátor állapotát, és automatikusan beállítja a kimeneti feszültséget. A feszültség és a töltöttségi százalék valós időben jelenik meg a digitális képernyőn.

A fedélzeti elektronika védelme: Nem kell az akkumulátort a járműből leválasztani. Nincs szikraképződés veszélye, a bilincsek nem kapnak feszültséget, ha nincsenek az akkumulátorhoz csatlakoztatva.

Mélykisülés: A DIAG-STARTIUM akár 1V-ra lemerült akkumulátorokat is képes feltölteni. Ez nem lehetséges, ha az akkumulátor sérült.

IDŐZÍTŐ: Funkció, amely lehetővé teszi a biztonságos töltést mélyen kisült akkumulátorok (< 1V) töltésekor.

SOS HELYREÁLLÍTÁS: Lehetővé teszi a szulfátos akkumulátorok helyreállítását.

Automatikus indítás: Nagy teljesítményű indító, a jármű elektronikájának fejlett védelmével. Automatikusan áramot kezd küldeni az akkumulátorba, amikor az autó indító funkciója aktiválódik. A távirányítóra nincs többé szükség.

Smart start: A DIAG-STARTIUM automatikusan felismeri a sérült vagy erősen szulfátos akkumulátort. Ebben az esetben nem ad áramot a jármű elektronikájának védelme érdekében.

Akkumulátor-támogatás (csak 12V): A DIAG-STARTIUM 60-24 akár 60A támogatást nyújt a diagnosztikai munka során. Válassza a DIAG funkciót a feszültség beállításához (12-15V tartomány), hogy megfeleljen a gyártó követelményeinek.









Szállítás :
• 2,3m kábelek
• Szigetelt bilincsek



TOVÁBBI FUNKCIÓK

- ➕ Automatikus újraindítás a legutóbb használt beállítások alapértelmezésével.
- ➕ Alternátor teszt funkció a hibakeresés megkönnyítésére.
- ➕ A digitális képernyőn megjelenő hibakódok az egyszerű hibaelhárításhoz.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁			MIN. Ah	MAX. Ah		I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c		IP		
230V	16A	2000W	6V	20-900Ah	4+Start	5-15-30-60	-	-	200A	21	475x520x900	34	
			12V	20-900Ah	4+Start	5-15-30-60	300	430					
			24V	20-525Ah	4+Start	5-10-20-35	280	410					

MADE in FRANCE

www.gys.fr