

DIAG-STARTIUM 60-24 je pokročilý systém údržby batérií 3 v 1, ktorý poskytuje všetko, čo je potrebné pre modernú dielňu.



Nabíjajte všetky typy batérií: Vyberte nabíjaciu krivku pre daný typ batérie - Liquid, Gel, AGM - alebo ak ju nepoznáte, vyberte univerzálny režim, ktorý zabezpečí bezpečnú zmenu pre ktorýkoľvek z týchto typov batérií.

Nabíjajte bezpečne na 100 %: Pokročilá viacstupňová nabíjačka nabíja na 100 % a nevyžaduje dohľad ani vybratie batérie z vozidla. Na konci nabíjania prejde nabíjačka do režimu plávajúceho nabíjania, aby udržala batériu na 100 %.

Inteligentné: Toto zariadenie neustále analyzuje stav batérie a automaticky upravuje výstupné napätie. Napätie a percento nabitia sa zobrazujú v reálnom čase na digitálnom displeji.

Ochrana palubnej elektroniky: Nie je potrebné odpojiť akumulátor od vozidla. Žiadne riziko iskrenia, keď nie sú svorky pripojené k batérii, nie je na nich žiadne napätie.

Hlboké vybitie: DIAG-STARTIUM dokáže nabíjať batérie vybité až na 1 V. Nie je to možné, ak je batéria poškodená.

ČASOVAČ: Funkcia, ktorá umožňuje bezpečné nabíjanie pri nabíjaní hlboko vybitých batérií (< 1 V).

SOS RECOVERY: Umožňuje obnovu sulfatovaných batérií.

Automatický štart: Vysokovýkonný štartér s pokročilou ochranou elektroniky vozidla. Automaticky začne posielať prúd do batérie, keď sa aktivuje funkcia štartovania vozidla. Diaľkové ovládanie už nie je potrebné.

Inteligentné štartovanie: DIAG-STARTIUM automaticky rozpozná poškodené alebo silne sulfatované batérie. V takom prípade nebude dodávať prúd, aby ochránil elektroniku vozidla.

Podpora batérií (len 12V): DIAG-STARTIUM 60-24 poskytuje podporu až do 60 A počas diagnostických prác. Zvoľte funkciu DIAG na nastavenie napätia (rozsah 12-15 V) tak, aby vyhovovalo požiadavkám výrobcov.



- Dodávané s : 2,3 m káble
- Izolované svorky



ĎALŠIE FUNKCIE

- **Automatický reštart s predvoleným nastavením na posledné použité nastavenia.**
- **Funkcia testu alternátora na pomoc pri hľadaní porúch.**
- **Kódy porúch zobrazené na digitálnom displeji na jednoduché riešenie problémov.**

 - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁			MIN. Ah	MAX. Ah		I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c		IP		
230V	16A	2000W	6V	20-900Ah	4+Start	5-15-30-60	-	-	200A	21	475x520x900	34	
			12V	20-900Ah	4+Start	5-15-30-60	300	430					
			24V	20-525Ah	4+Start	5-10-20-35	280	410					

MADE in FRANCE

www.gys.fr