

DIAG-STARTIUM 60-24 je napreden sistem za vzdrževanje akumulatorjev 3 v 1, ki zagotavlja vse, kar potrebuje sodobna delavnica.

CHARGE

20-900 Ah
20-900 Ah
20-525 Ah

START

300 A
280 A



Polnite vse vrste baterij: Izberite polnilno krivuljo za tip baterije - tekoči, gelski, AGM - ali če ta ni znana, izberite univerzalni način, ki bo zagotovil varno spremembo za vse te tipe baterij.

Varno napolnite do 100 %: Napredni večstopenjski polnilnik bo baterijo napolnil do 100 % in ne bo potreboval nadzora ali odstranitve baterije iz vozila. Ob koncu polnjenja polnilnik preklopi v plavajoči način, da ohrani baterijo na 100 %.

Inteligentno: Ta naprava stalno analizira stanje akumulatorja in samodejno prilagaja izhodno napetost. Napetost in odstotek napoljenosti sta v realnem času prikazana na digitalnem zaslonu.

Zaščita vgrajene elektronike : Akumulatorja ni treba odklopiti iz vozila. Ni nevarnosti iskrenja, saj na sponkah ni napetosti, kadar niso priključene na akumulator.

Globoka poraba : DIAG-STARTIUM lahko polni akumulatorje, ki so izpraznjeni do 1 V. To ni mogoče, če je akumulator poškodovan.

ČASOVNIK : Funkcija, ki omogoča varno polnjenje pri polnjenju globoko praznih baterij (< 1 V).

SOS OBNOVITEV: Omogoča obnovitev žvepljenih baterij.

Samodejni zagon: Visokozmogljiv zaganjalnik z napredno zaščito elektronike vozila. Samodejno začne pošiljati tok v akumulator, ko se aktivira funkcija zaganjalnika v vozilu. Daljinski upravljalnik ni več potreben.

Pametni zagon: DIAG-STARTIUM bo samodejno zaznal poškodovane ali močno žveplene akumulatorje. V tem primeru ne bo dovajal toka, da bi zaščitil elektroniko vozila.

Podpora za akumulator (samo 12 V): DIAG-STARTIUM 60-24 med diagnostičnim delom zagotavlja podporo do 60 A. Izberite funkcijo DIAG, da nastavite napetost (razpon 12-15 V), ki ustrezata zahtevam proizvajalcev.

DODATNE FUNKCIJE

- + Samodejni ponovni zagon s privzetimi zadnjimi uporabljenimi nastavtvami.
- + Funkcija testiranja alternatorja za lažje iskanje napak.
- + Na digitalnem zaslonu so prikazane kode napak za preprosto odpravljanje težav.

C E - EN 60335-2-29



Dobavljeno z:

- 2,3 m kabli
- Izolirane sponke

50/60hz	I1		MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	kg
230V	16A	2000W	6V	20-900Ah	4+Start	5-15-30-60	-	-	200A	21	475x520x900	34
			12V	20-900Ah	4+Start	5-15-30-60	300	430				
			24V	20-525Ah	4+Start	5-10-20-35	280	410				

MADE in FRANCE

www.gys.fr